



Mobile Media Solutions

# INE-S900R

## Αναβάθμιση Λογισμικού

Service Pack 2



**ALPINE ELECTRONICS GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**  
Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**  
(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**  
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**  
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Παρουσίαση

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την διαδικασία αναβάθμισης του λογισμικού για το INE-S900R

## Απαιτήσεις

- Μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης στο Internet
- PC που να περιέχει μονάδα εγγραφής CD
- Κενά CD (2 τεμάχια)

## Βελτιώσεις λογισμικού

- USB αναπαραγωγή βίντεο
- Αναπαραγωγή βίντεο στην πλαϊνή οθόνη
- USB διαχείριση αρχείου ήχου - δομή δέντρου για την λίστα αναζήτησης ήχου
- SCDB με κατευθυντική κρυπτογράφηση δεδομένων\*
- Αλλαγή γραφικών του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη για την αναζήτηση ταχυδρομικού κώδικα
- DVD μηχανισμός αναβάθμισης firmware
- Βελτιώσεις πλοηγού λογισμικού εφαρμογών USB video playback



## Αναβάθμιση λογισμικού για το INE-S900R

1. “Κατεβάστε” το αρχείο “INE-S900R\_Service-Pack-2.zip” στο PC σας και εξάγετε το αρχείο. Εισάγετε ένα κενό CD-R (CD-R 01).
2. Ανοίξτε το πρόγραμμα εγγραφής CD. Πηγαίνετε στην λειτουργία Αντιγραφής “Copy Mode” και επιλέξτε την λειτουργία εγγραφής εικόνας “Burn Image”. Κάνετε αναζήτηση του αρχείου “01 - DVD Drive Software”, προσθέστε το και συνεχίστε την εγγραφή του CD-R (CD-R 01).
3. Εισάγετε ένα κενό CD-R (CD-R 02). Ανοίξτε το πρόγραμμα εγγραφής CD. Πηγαίνετε στην λειτουργία Αντιγραφής “Copy Mode” και επιλέξτε την λειτουργία εγγραφής εικόνας “Burn Image”. Αναζητήστε το αρχείο “02 - Program Update”, προσθέστε το και συνεχίστε την εγγραφή του CD-R (CD-R 02).
4. Ενεργοποιήστε την μονάδα INE-S900R και εισάγετε το CD-R 01.
5. Η διαδικασία αναβάθμισης θα ξεκινήσει. Επιβεβαιώστε επιλέγοντας “Yes”.



**Σημείωση:** Μην σβήσετε την μονάδα και μην εξάγετε το CD-R έως ότου τελειώσει η διαδικασία αναβάθμισης. Το σύστημα κάνει επανεκκίνηση αυτόματα μετά από περίπου 5 λεπτά (CD-R 01) και μετά από 10 λεπτά (CD-R 02).

6. Επαναλαβετε με το βημα 4. Χρησιμοποιωντας το CD-R 02.

## Πληροφορίες έκδοσης

Έκδοση εφαρμογής 2.00